

CZ - Návod k použití navijáku s prodlužovacím přívodem

Tyto navijáky s prodlužovacím přívodem jsou konstruovány pro domovní a podobné použití a vyhovují požadavkům směrnice 2014/35/EU (Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí).

Upozornění: Prodlužovací přívody nejsou určeny k trvalému napájení elektrických spotřebičů. Nezapojte více prodlužovacích přívodů za sebou (do série).

Rozsah použití - Jsou určeny pro použití v domácnostech, obchodu, lehkém průmyslu a pro podobné účely. Je možno je používat při teplotách:

- řada BASIC (kabel typu H05VV-F) od +5°C do +40°C
- řada HOBBY (kabel typu H05RR-F) od -5°C do +40°C
- řada ELITE (kabel typu N07V3V3-F) od -15°C do +40°C
- řada PROFI (kabel typu H07RN-F) od -15°C do +40°C

Navijáky bez označení stupně krytí, jsou určeny pro použití ve vnitřních nebo suchých prostorách. Navijáky s označením krytí IP44 je možno používat i ve venkovních prostorách. Pozor, požadavky na krytí IP44 (ochrana proti stříkající vodě), jsou splněny pouze při řádné a správně uzavřených ochranných víčkách zásuvek!

Tepelná pojistka - Navijáky jsou vybaveny tepelnou pojistkou nastavenou na hodnotu cca 56°C. Nevystavujte je slunečnímu nebo tepelnému záření. Vlivem oteplení navijáku se může hodnota maximálního zatížení značně snížit. V případě zapůsobení tepelné pojistky, tuto znovu nastavte stlačením červeného tlačítka a to až po odpojení navijáku od napájecí sítě a jeho vychladnutí.

Před každým použitím - Proveďte kontrolu, jestli naviják není poškozený, znečištěný nebo vlhký. V opačném případě jej nepoužívejte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při vlastním použití - Dbejte zvýšené opatrnosti a zajistěte, aby se do styku s navijákem nemohli dostat děti a zvířata. Používejte jej pouze v určeném prostředí, s maximálním zatížením uvedeným na typové etiketě, pokud možno v rozvinutém stavu. Chraňte jej před nadměrným teplem a mechanickým poškozením.

Po každém použití - Naviják prohlédněte, očistěte a kabel pečlivě navíjte na cívku. Teprve pak jej uložte na suchém a bezprašném místě.



NM1357_V1.1CZ

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím produktů MUNOS si nejdříve přečtěte celý tento dokument. Tento dokument platí po celou dobu životnosti všech produktů MUNOS. Produkty MUNOS splňují požadavky příslušných norem a harmonizačních předpisů platných v době dodání. Opravy produktů MUNOS může provádět pouze autorizovaný servis nebo osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Respektujte národní předpisy platné v zemi použití. Produkty MUNOS udržujte v čistotě (čištění provádějte pouze na odpojeném produktu, bez napětí). Pro vyloučení případného ohrožení osob nebo majetku je nutno produkty MUNOS používat pouze v souladu s pokyny výrobce. Je nutno předcházet nesprávnému použití, např. používání v nevhodném prostředí, používání mimo rozsah povolených teplot, zasahování do zapojení, vkládání cizích předmětů atp. Poškozené produkty MUNOS je nutno vyloučit z používání. Nedodržení těchto instrukcí může být důvodem k vypršení záručních podmínek.

Skladování a přeprava - Pro zajištění následné bezporuchové funkčnosti, musí být produkty MUNOS uloženy na suchém a bezprašném místě. Přepravovat se musí ve vhodném obalu. Během přepravy musí být zajištěny proti nárazu a pádu z výšky.

Před použitím - Zkontrolujte, jestli je produkt MUNOS kompletní, případně jestli během přepravy nedošlo k jeho poškození. Platí-li pro produkt specifické bezpečnostní instrukce nebo návod k použití, seznamte se s nimi. Produkty MUNOS mohou být používány jen v předepsaném prostředí. Proto před použitím zkontrolujte, jestli stupeň ochrany a typ kabelu odpovídá uvažovanému použití. Nepoužívejte jej na přímém slunci, může to vést k nadměrnému zahřívání.

Provoz a údržba - Uživatel musí zajistit vhodné podmínky pro použití produktů MUNOS (typ sítě, výběr vhodného místa použití, klimatické podmínky atp.) Při použití produktů MUNOS by neměly teploty okolí přesáhnout průměrnou hodnotu +35°C. Po každém použití produkt očistěte a uložte na suchém a bezprašném místě. Při jakémkoliv nevhodném použití nebo neoprávněném zásahu do produktu MUNOS, zanikají všechny záruky a právo na náhradní plnění.

Vyřazení a likvidace - V případě likvidace produkt předejte prostřednictvím sběrných míst, (míst zpětného odběru elektrozařízení), k opětovnému použití, nebo k recyklaci.

Tento výrobek je tzv. elektrozařízení a nepatří do komunálního odpadu!