

SK - Návod na použitie navijacieho káblového predlžovacieho prívodu

Tieto navijaky s predlžovacím prívodom sú konštruované pre domové a podobné použitie a vyhovujú požiadavkám smernice 2014/35/EU (Elektrické zariadenia určené na používanie v určitých medziach napätia).

Upozornenie: Predlžovacie prívody nie sú určené na trvalé napájanie elektrických spotrebičov. Nezapájajte viac predlžovacích prívodov za sebou (do série).

Rozsah použitia - Sú určené na použitie v domácnostiach, obchode, ľahkom priemysle a na podobné účely. Je možné ich používať pri teplotách:

- rad BASIC (kábel typu H05VV-F) od +5°C do +40°C
- rad HOBBY (kábel typu H05RR-F) od -5°C do +40°C
- rad ELITE (kábel typu N07V3V3-F) od -15°C do +40°C
- rad PROFI (kábel typu H07RN-F) od -15°C do +40°C

Navijaky bez označenia stupňa krytia, sú určené iba na použitie vo vnútorných a suchých priestoroch. Navijaky s označením krytia IP44 je možné používať aj vo vonkajších priestoroch. Pozor, požiadavky na krytie IP44 (ochrana proti striekajúcej vode), sú splnené iba pri riadne a správne uzavretých ochranných viečkach zásuviek!

Teplná poistka - Navijaky sú vybavené tepelnou poistkou nastavenou na hodnotu cca 56 °C. Nevystavujte ich slnečnému alebo tepelnému žiareniu. Vplyvom oteplenia navijaka sa môže hodnota maximálneho zafarbenia značne znížiť. V prípade zapôsobenia tepelnej poistky, túto znovu nastavte stlačením červeného tlačidla a to až po odpojení navijaku od napájacej siete a jeho vychladnutí.

Pred každým použitím - Vykonajte kontrolu, či navijak nie je poškodený, znečistený alebo vlhký. V opačnom prípade ho nepoužívajte. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri vlastnom použití - Dbajte na zvýšenú opatrnosť a zaistite, aby sa do styku s navijakom nemohli dostať deti a zvieratá. Používajte ho iba v určenom prostredí, s maximálnym zafarbením uvedeným na typovej etike, pokiaľ možno v rozvinutom stave. Chráňte ho pred nadmerným teplom a mechanickým poškodením.

Po každom použití - Navijak prezrite, očistite a kábel starostlivo naviňte na cievku. Až potom ho uložte na suchom a bezprašnom mieste.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím produktov MUNOS si najskôr prečítajte celý tento dokument. Tento dokument platí po celú dobu životnosti všetkých produktov MUNOS. Produkty MUNOS spĺňajú požiadavky príslušných noriem a harmonizačných predpisov platných v dobe dodania. Opravy produktov MUNOS môže vykonávať iba autorizovaný servis alebo osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou. Rešpektujte národné predpisy platné v krajine použitia. Produkty MUNOS udržiňte v čistote (čistenie vykonávajte iba na odpojenom produkte, bez napätia). Pre vylúčenie prípadného ohrozenia osôb alebo majetku je nutné produkty MUNOS používať iba v súlade s pokynmi výrobcu. Je nutné predchádzať nesprávnemu použitiu, napr. používaniu v nevhodnom prostredí, používaniu mimo rozsah povolených teplôt, zasahovaniu do zapojenia, vkladaniu cudzích predmetov atď. Poškodené produkty MUNOS je nutné vylúčiť z používania. Nedodržanie týchto inštrukcií môže byť dôvodom na vypršanie záručných podmienok.

Skladovanie a preprava - Pre zaistenie následnej bezporuchovej funkčnosti, musia byť produkty MUNOS uložené na suchom a bezprašnom mieste. Prepravovať sa musí vo vhodnom obale. Počas prepravy musia byť zaistené proti nárazu a pádu z výšky.

Pred použitím - Skontrolujte, či je produkt MUNOS kompletný, prípadne či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Ak platia pre produkt špecifické bezpečnostné inštrukcie alebo návod na použitie, zoznámte sa s nimi. Produkty MUNOS môžu byť používané len v predpísanom prostredí. Preto pred použitím skontrolujte, či stupeň ochrany a typ kábla zodpovedá uvažovanému použitiu. Nepoužívajte ho na priamom slnku, môže to viesť k nadmernému zahrievaniu.

Prevádzka a údržba - Užívateľ musí zaistiť vhodné podmienky pre použitie produktov MUNOS (typ siete, výber vhodného miesta použitia, klimatické podmienky a pod.) Pri použití produktov MUNOS by nemali teploty okolia presiahnuť priemernú hodnotu +35°C. Po každom použití produkt očistite a uložte na suchom a bezprašnom mieste. Pri akomkoľvek nevhodnom použití alebo neoprávnenom zásahu do produktu MUNOS, zanikajú všetky záruky a právo na náhradné plnenie.

Vyradenie a likvidácia - V prípade likvidácie produkt odovzdajte prostredníctvom zberných miest, (miest spätného odberu elektrozariadenia), na opätovné použitie, alebo na recykláciu.

Tento výrobok je elektrozariadením a nepatrí do komunálneho odpadu!

NM1357_V1.1SK

