

## CZ - Návod k použití prodlužovacího přívodu

Tyto prodlužovací přívody jsou konstruovány pro domovní a podobné použití a vyhovují požadavkům směrnice 2014/35/EU (Elektrická zařízení určená pro využití v určitých mezích napětí).

**Upozornění:** Prodlužovací přívody nejsou určeny k trvalému napájení elektrických spotřebičů. Nezapojte více prodlužovacích přívodů za sebou (do série).

**Rozsah použití** - Jsou určeny pro použití v domácnostech, obchodu, lehkém průmyslu a pro podobné účely. Je možno je používat při teplotách:

- řada BASIC (kabel typu H05VV-F) od +5°C do +40°C
- řada HOBBY (kabel typu H05RR-F) od -5°C do +40°C
- řada ELITE (kabel typu N07V3V3-F) od -15°C do +40°C
- řada PROFI (kabel typu H07RN-F) od -15°C do +40°C

Prodlužovací přívody bez označení stupně krytí, jsou určeny pro použití ve vnitřních nebo suchých prostorách. Prodlužovací přívody s označením krytí IP44 je možno používat i ve venkovních prostorách. Pozor, požadavky na krytí IP44 (ochrana proti stříkající vodě), jsou splněny pouze při řádné a správné uzavřených ochranných víčkách zásuvek!

**Oteplení** - Prodlužovací přívody jsou i při běžném používání zdrojem tepla. Zatěžujte je pokud možno v rozvinutém stavu. Nevystavujte je slunečnímu nebo tepelnému záření. Nepřekračujte maximální povolené zatížení uvedené na typové etiketě. V opačném případě hrozí poškození izolace a vznik požáru.

**Před každým použitím** - Proveďte kontrolu, jestli prodlužovací přívod není poškozený, znečištěný nebo vlhký. V opačném případě jej nepoužívejte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

**Při vlastním použití** - Dbejte zvýšené opatrnosti a zajistěte, aby se do styku s prodlužovacím přívodem nemohli dostat děti a zvířata. Používejte jej pouze v určeném prostředí a chraňte jej před mechanickým poškozením.

**Po každém použití** - Prodlužovací přívod prohleďte a očistěte. Teprve pak jej uložte na suchém a bezpečném místě.

### Všeobecné bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím produktů MUNOS si nejdříve přečtěte celý tento dokument. Tento dokument platí po celou dobu životnosti všech produktů MUNOS. Produkty MUNOS splňují požadavky příslušných norem a harmonizačních předpisů platných v době dodání. Opravy produktů MUNOS může provádět pouze autorizovaný servis nebo osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Respektujte národní předpisy platné v zemi použití. Produkty MUNOS udržujte v čistotě (čištění provádějte pouze na odpojeném produktu, bez napětí). Pro vyloučení případného ohrožení osob nebo majetku je nutno produkty MUNOS používat pouze v souladu s pokyny výrobce. Je nutno předcházet nesprávnému použití, např. používání v nevhodném prostředí, používání mimo rozsah povolených teplot, zasahování do zapojení, vkládání cizích předmětů atp. Poškozené produkty MUNOS je nutno vyloučit z používání. Nedodržení těchto instrukcí může být důvodem k vypršení záručních podmínek.

**Skladování a přeprava** - Pro zajištění následné bezporuchové funkčnosti, musí být produkty MUNOS uloženy na suchém a bezpečném místě. Přepravovat se musí ve vhodném obalu. Během přepravy musí být zajištěny proti nárazu a pádu z výšky.

**Před použitím** - Zkontrolujte, jestli je produkt MUNOS kompletní, případně jestli během přepravy nedošlo k jeho poškození. Platí-li pro produkt specifické bezpečnostní instrukce nebo návod k použití, seznamte se s nimi. Produkty MUNOS mohou být používány jen v předepsaném prostředí. Proto před použitím zkontrolujte, jestli stupeň ochrany a typ kabelu odpovídá uvažovanému použití. Nepoužívejte jej na přímém slunci, může to vést k nadměrnému zahřívání.

**Provoz a údržba** - Uživatel musí zajistit vhodné podmínky pro použití produktů MUNOS (typ sítě, výběr vhodného místa použití, klimatické podmínky atp.) Při použití produktů MUNOS by neměly teploty okolí přesáhnout průměrnou hodnotu +35°C. Po každém použití produkt očistěte a uložte na suchém a bezpečném místě. Při jakémkoliv nevhodném použití nebo neoprávněném zásahu do produktu MUNOS, zanikají všechny záruky a právo na náhradní plnění.

**Vyřazení a likvidace** - V případě likvidace produkt předejte prostřednictvím sběrných míst, (míst zpětného odběru elektrozařízení), k opětovnému použití, nebo k recyklaci.

Tento výrobek je tzv. elektrozařízení a nepatří do komunálního odpadu!

NM3489\_V1.1CZ

